

# ROBUS®

QUALITY PRODUCTS BY LED GROUP

## 7W IP20 LED SHAVER LIGHT DUAL VOLTAGE WHITE/CHROME

### RSH7LED-01, RSH7LED-03

EN

PLEASE READ INSTRUCTION BEFORE COMMENCING INSTALLATION AND RETAIN FOR FUTURE REFERENCES.

! Electrical products can cause death or injury, or damage to property. If in any doubt about the installation or use of this product, consult a competent electrician

Note:

Product technical information and specification may change over time without prior notification. For the latest technical information please visit our web site [www.ledgrouprobust.com](http://www.ledgrouprobust.com) or [robustdirect.com](http://robustdirect.com)

-10°C < Ta < +40°C, 220-240V ~ 50/60Hz, Class I, IP20,  
Socket outlet 115/230V 20VA Max.  
Luminaire is non-dimmable  
Suitable for mounting on a normally flammable surface.

### Installation

1. Ensure mains supply is switched off before commencing work
2. Remove diffuser and back plate
3. Mark appropriate fixing holes on the wall, check location of buried cables, pipes or other building services before drilling (Note position of cable entry)
4. Drill fixing holes.
5. Feed cables through insulating back plate, connect Brown (Live) to L, Blue (Neutral) to N and Green(yellow) to Earth. Attach back plate to fitting with screws provided
6. Attach the fitting to the wall using the screws provided, and refit the diffuser
7. Use pull cord to switch LEDs on.

### Information for the Product user:

1. Please note the requirement to dispose of Waste Electrical & Electronic Equipment separately from household waste (WEEE marked with crossed out wheelie bin symbol).
2. Please consider your role in contributing to re-use and recycling by returning this product at end of life to a collection centre for waste electrical equipment or a Civic Amenity site, or to a retail outlet from which you are purchasing a replacement.
3. This equipment may contain substances that are hazardous to health and the environment if disposed of carelessly. It is important that it is separated from normal household waste and recycled in the WEEE chain
4. The "crossed out wheelie bin symbol" on a product indicates this equipment must not be disposed of in normal household waste, but should be disposed of according to local WEEE regulations

The Installation must be carried out by a qualified electrician

# ROBUS®

QUALITY PRODUCTS BY LED GROUP

## 7W IP20 LED SCHEERLICHT TWEË SPANNINGEN WIT/CHROOM

### RSH7LED-01, RSH7LED-03

NL

LEES DE INSTRUCTIES VOORDAT U BEGINT MET DE INSTALLATIE EN HOU ZE BIJ VOOR LATER.

! Elektrische producten kunnen de dood of letsel veroorzaken of eigendommen beschadigen. Als u twijfelt over de installatie of het gebruik van dit product, raadpleeg dan een erkende elektricien

Opmerkingen:

Technische gegevens en specificaties van dit product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Ga voor de meest recente technische gegevens naar onze website [www.ledgrouprobust.com](http://www.ledgrouprobust.com) of [robustdirect.com](http://robustdirect.com)

-10°C < Ta < +40°C, 220-240V ~ 50/60Hz, Klasse I, IP20  
Stopcontact 115/230V 20VA Max.

Niet-dimbare armatuur

Geschikt voor montage op normal ontvlambaar oppervlakte

### Installatie

1. Zorg dat het lichtnet is uitgeschakeld voordat u begint
2. Verwijder de diffusor en de achterplaat.
3. Markeer de overeenkomstige bevestigingsgaten op de muur; zorg dat de bevestigingen geen verborgen kabels, leidingen en andere voorzieningen van het gebouw kunt beschadigen voordat u begint met boren. (houd rekening met de plaats van de kabelingang)
4. Boor de bevestigingsgaten.
5. Steek de kabels door de isolatieachterplaat, sluit bruin (stroom) aan op L, blauw (neutraal) op N en groen (geel) op de aarding. Bevestig de achterplaat op de armatuur aan de hand van de bijgeleverde schroeven
6. Bevestig de armatuur tegen de muur aan de hand van de bijgeleverde schroeven en plaats de diffusor opnieuw
7. Gebruik het trektoeltje om de LEDs aan te doen.

### Informatie voor de gebruiker van het product:

1. Hou bij het verwijderen van afval rekening met de regeling voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, gescheiden van gewoon huishoudelijk afval (AEEA, pictogram van een kliko met een kruis erdoorheen).
2. Neem uw verantwoordelijkheid op het vlak van hergebruik en recycling door dit product aan het einde van zijn levenscyclus in te leveren bij een inleverpunt voor elektronisch afval, een milieupark of een winkel waar u een nieuw product koopt.
3. Deze apparatuur kan stoffen bevatten die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en het milieu indien ze onachtzaam wordt weggegooid. Het is belangrijk dat ze gescheiden gehouden wordt van het normaal huishoudelijk afval en gerecycled wordt in het netwerk voor AEEA.
4. Het pictogram van een kliko met een kruis erdoorheen op een product betekent dat dit apparaat niet samen met het gewone huishoudelijk afval mag worden weggegooid, maar dat het dient te worden verwijderd in overeenstemming met de lokale regelgeving voor AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur).

De installatie dient te worden uitgevoerd door een elektricien

# ROBUS®

QUALITY PRODUCTS BY LED GROUP

## 7 W IP20 LED-BADEZIMMERSPIEGELLEUCHE DUAL-SPANNUNG, WEISS/CHROM

### RSH7LED-01, RSH7LED-03

DE

LESEN SIE DIE ANLEITUNG, BEVOR SIE MIT DER INSTALLATION BEGINNEN, UND BEWAHREN SIE SIE FÜR DIE SPÄTERE VERWENDUNG AUF.

! Elektronikprodukte können Tod, schwere Verletzungen oder Sachschaden verursachen. Bei Zweifeln hinsichtlich der Installation oder des Gebrauchs konsultieren Sie einen qualifizierten Elektriker.

Hinweis:

Technische Produktinformationen und Angaben können sich im Lauf der Zeit ohne weitere Mitteilung ändern. Besuchen Sie unsere Webseite [www.ledgrouprobust.com](http://www.ledgrouprobust.com) oder [robustdirect.com](http://robustdirect.com) für aktuelle technische Informationen.

-10°C < TU < +40°C, 220-240V ~ 50/60Hz, Klasse I, IP20  
Steckdose 115/230V 20VA Max.

Leuchte ist nicht dimmbar

Kann auf normal entflammaren Oberflächen montiert werden.

### Installation

1. Vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgung ausgeschaltet ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
2. Nehmen Sie den Diffusor und die Bodenplatte ab.
3. Zeichnen Sie geeignete Befestigungslöcher an der Wand an; überprüfen Sie vor dem Bohren, dass keine unter Putz liegenden Kabel, Rohre oder andere Leitungen beschädigt werden. (Position des Kabelleingangs anzeichnen.)
4. Bohren Sie die Befestigungslöcher.
5. Schieben Sie die Kabel durch die isolierende Bodenplatte; schließen Sie Braun (dauerhaft spannungsführend) an L, Blau (neutral) an N und Grün (Gelb) an Erde. Befestigen Sie die Bodenplatte mit den beigefügten Schrauben an der Leuchte.
6. Bringen Sie die Leuchte mithilfe der beiliegenden Schrauben an der Wand an und setzen Sie den Diffusor auf.
7. Schalten Sie die LEDs mit der Zugschnur ein.

### Informationen für den Benutzer:

1. Beachten Sie, dass die Entsorgung von ausgedienten Elektro- und Elektronikgeräten getrennt vom Hausmüll erfolgen muss (die Geräte sind mit dem Symbol einer durchgestrichenen Tonne gekennzeichnet).
2. Beachten Sie Ihre Rolle im Wiederverwendungs- und Recycling-Zyklus, indem Sie dieses Produkt am Ende der Nutzungsdauer bei einer Sammelstelle für Elektronikaltgeräte oder einer städtischen Müllkippe, oder einer Verkaufsstelle, wo Sie einen Ersatz besorgen, entsorgen.
3. Dieses Gerät kann Substanzen enthalten, die gesundheits- und umweltschädlich sind, falls sie achtlos entsorgt werden. Es ist wichtig, dass es vom normalen Hausmüll getrennt und in der Kette der Elektro-Altgeräte recycelt wird
4. Das „durchgestrichene Tonnen-Symbol“ auf einem Produkt bedeutet, dass dieses Gerät nicht mit dem normalen Hausmüll, sondern gemäß der Entsorgungsvorschriften für Elektro-Altgeräte entsorgt werden muss

Die Installation muss von einem Elektriker vorgenommen werden

# ROBUS®

QUALITY PRODUCTS BY LED GROUP

## APPLIQUE MURALE AVEC PRISE RASOIR

A LED IP20, 7W BITENSION

BLANC/CHROME

RSH7LED-01, RSH7LED-03

FR

VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION ET CONSERVEZ-LES POUR TOUTES UTILISATIONS FUTURES.

Les produits électriques peuvent causer la mort, de graves blessures ou des dégâts matériels. Si vous avez des doutes sur l'installation ou sur l'utilisation de ce produit, veuillez consulter un électricien compétent.

Remarque :

Les informations techniques et caractéristiques peuvent changer au fil du temps sans notification préalable. Pour rester informé de ces possibles modifications, veuillez consulter le site internet [www.ledgrouprobust.com](http://www.ledgrouprobust.com) ou [robustdirect.com](http://robustdirect.com).

-10°C < Ta < +40°C, 220-240V ~ 50/60Hz, Classe I, IP20,

Prise de courant 115/230V 20VA Max.

Ce luminaire est non-dimmable.

Convient à une installation sur une surface normalement inflammable

### Installation

1. Vérifier que l'alimentation électrique est coupée avant de commencer l'installation
2. Ôter le diffuseur et la plaque arrière
3. Repérer les trous de fixation au mur, contrôler l'emplacement des câbles encastrés, canalisations ou autres servitudes avant de percer (repérer l'emplacement de l'entrée de câble)
4. Percer les trous de fixation.
5. Faire passer les câbles dans la plaque arrière isolante, connecter le fil brun (Phase) à L, le bleu (Neutre) à N et le vert (jaune) à la terre. Refixer la plaque arrière de l'applique à l'aide des vis fournies
6. Fixer l'applique au mur à l'aide des vis fournies puis reposer le diffuseur
7. Utiliser le cordon pour allumer les LED.

#### Informations pour l'utilisateur du produit :

1. Veuillez, s'il vous plaît, noter l'importance de disposer des Déchets d'Équipement Électriques et Electroniques séparément des déchets ménagers (DEEE représenté par une poubelle barrée d'une croix).
2. Veuillez tenir compte de l'importance de votre contribution à la réutilisation et au recyclage de ce produit en fin de vie en le retournant dans un centre de collecte de déchets des équipements électriques ou dans le point de vente à partir duquel vous effectuez l'achat du produit de remplacement.
3. Cet équipement peut contenir des substances dangereuses pour la santé et l'environnement s'il est jeté n'importe où. Il est important de le séparer des ordures ménagères et le recycler dans une consigne DEEE appropriée.
4. La "poubelle barrée d'une croix" présent sur le produit indique que cet appareil ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères mais doit être éliminé conformément à la réglementation DEEE locale.

#### L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié

IT: AVVERTENZA - I dispositivi elettrici possono causare lesioni gravi o la morte o danneggiare l'apparecchio. In caso di dubbi sull'installazione o sull'utilizzo di questo prodotto, consultare un elettricista competente.

Assicurarsi che l'alimentazione principale sia spenta prima di effettuare interventi.

EST: HOIATUS! Elektritooted võivad põhjustada surma, raskeid vigastusi või varakahjustusi. Kui teil on toote paigaldamisel või kasutamisel kahtlusi, küsige nõu asjatundlikult elektrikult. Enne töö alustamist veenduge, et elektrivool oleks välja lüüetatud.

SLK: UPOZORNENIE - Elektrické výrobky môžu spôsobiť smrť, vážne zranenie alebo škodu na majetku. Ak máte akékoľvek pochybnosti o inštalácii tohto výrobku, poraďte sa s kvalifikovaným elektrikárom. Pred začatím práce skontrolujte, že je hlavný zdroj

LED Group

Western Retail Park

Nangor Road

Dublin 12

Ireland

Tel: +353 1 7099000

Fax: +353 1 7099060

Email: [info@ledgrouprobust.com](mailto:info@ledgrouprobust.com)

Website: [www.ledgrouprobust.com](http://www.ledgrouprobust.com)

